

# 世界各国电压频率和电源插头对照表

http://www.52dz.zj.com

国名/中文	ENGLISH	电压	频率	插头	备注	国名/中文	ENGLISH	电压	频率	插头	备注
<b>北美洲 NORTH AMERICA</b>						<b>非洲 AFRICA</b>					
加拿大	Canada	120V	60Hz	A & B	A为有极性	甘比亚	Gambia	230V	50Hz	G	
美国	United States	120V	60Hz	A & B	A为有极性	加纳	Ghana	230V	50Hz	D & G	
<b>中美洲 CENTRAL AMERICA</b>						几内亚	Guinea	220V	50Hz	C, F & K	
安圭拉岛	Anguilla	110V	60Hz	C		肯尼亚	Kenya	240V	50Hz	G	
安提瓜岛	Antigua	230V*	60Hz	A(maybe B)	* 110V	莱索托	Lesotho	220V	50Hz	M	
巴哈马	Bahamas	120V	60Hz	A & B		赖比瑞亚	Liberia	120V	60Hz	A & B	
巴贝多	Barbedos	115V	50Hz	A, B		利比亚	Libya	127V*	50Hz	D	* 230V
贝里斯	Belize	110/220V	60Hz	B & G		马来群岛	Malaysia	240v*	50Hz	G	Penang 230V
百慕远群岛	Bermuda	120V	60Hz	A & B		马拉威	Malawi	230V	50Hz	G	
哥斯达黎加	Costa Rica	120V	60Hz	A & B		马利	Mali	220V	50Hz	C & E	
古巴	Cuba	110/220V	60Hz	A & B, C&L		茅利塔尼亚	Mauritania	220V	50Hz	C	
多米尼克	Dominica	230V	50Hz	D & G		模里西斯	Mauritius	230V	50Hz	C & G	
多明尼加	Dominican	110V	60Hz	A		摩洛哥	Morocco	127/220V*	50Hz	C & E	* 220V
格瑞那达	Grenade	230V	50Hz	G		莫桑比克	Mozambique	220V	50Hz	C, F & M	
	Guadeloupe	230V	50Hz	C, D & E		那米比亚	Namibia	220V	50Hz	D	
瓜地马拉	Guatemala	120V	60Hz	A, B, G, & I		尼日	Niger	220V	50Hz	A, B, C, D, E, F	
海地	Haitai	110V	60Hz	A & B		奈及利亚	Nigeria	240V	50Hz	D & G	
宏都拉斯	Honduras	110V	60Hz	A & B		卢旺达	Rwanda	230V	50Hz	C & J	
牙买加	Jamaica	110V	50Hz	A & B		塞内加尔	Senegal	230V	50Hz	C, D, E & K	
	Martinique	220V	50Hz	C, D & E		塞舌尔	Seychelles	240V	50Hz	G	
墨西哥	Mexico	127V	60Hz	A (C)		塞拉利昂	Sierra Leone	230V	50Hz	D & G	
荷兰	Netherlands	230V	50Hz	C & F		索马利亚	Somalia	220V	50Hz	C	
尼加拉瓜	Nicaragua	230V	50Hz	I		南非	South Africa	220/230V*	50Hz	M	样品为C。
巴拿马	Panama	110V*	60Hz	A, B	巴拿马城市为120V	苏丹	Sudan	230V	50Hz	C & D	
波多黎各	Puerto Rico	120V	60Hz	A & B		斯威士兰	Swaziland	230V	50Hz	M	
维尔京群岛	Virgin Islands	110V	60Hz	A & B		坦桑尼亚	Tanzania	230V	50Hz	D & G	
<b>南美洲 SOUTH AMERICA</b>						多哥	Togo	220V*	50Hz	C	
阿根廷	Argentina	220V	50Hz	C & I*		乌干达	Uganda	240V	50Hz	G	
波里维亚	Bolivia	220V/230V*	50Hz	A & C	*La Paz & Viacha 115V	尚比亚	Zambia	230V	50Hz	C, D & G	
巴西	Brazil	110V/220V	60Hz	A & B & C		辛巴威	Zimbabwe	220V	50Hz	D & G	
智利	Chile	220V	50Hz	C & L		阿尔及利亚	Algeria	230V	50Hz	C* & F	
哥伦比亚	Columbia	110V	60Hz	A & B		安哥拉	Angola	220V	50Hz	C	
厄瓜多尔	Ecuador	120-127V	60Hz	A & B		贝南	Benin	220V	50Hz	E	
法属圭亚那	French Guiana	220V	50Hz	C, D & E	*120V *50Hz	波扎那	Botswana	231V	50Hz	D & G	
圭亚那	Guyana	240V*	60Hz*	A, B, D, & G		布隆迪	Burundi	220V	50Hz	C & E	
巴拉圭	Paraguay	220V	50Hz	C		喀麦隆	Cameroon	220V	50Hz	C & E	
秘鲁	Peru	220V*	60Hz*	A, B & C	Talara 110/220V; Arequipa 50 Hz	中非共和国	Center African Repu	220V	50Hz	C & E	
苏利南	Surinam	127V	60Hz	C, & F		乍得湖	Chad	220V	50Hz	D, E, F	<a href="#">上一页</a>
					普及型与电脑用F, 澳大利亚和其它地方无极性用C。	刚果	Congo	230V	50Hz	C & E	
乌拉圭	Uruguay	220V	50Hz	C, F, I & L		吉布地	Djibouti	220V	50Hz	C & E	
委内瑞拉	Venezuela	120V	60Hz	A & B		埃及	Egypt	220V	50Hz	C	
						埃塞俄比亚	Ethiopia	220V	50Hz	D, J, L	
						加蓬	Gabon	220V	50Hz	C	

# 世界各国电压频率和电源插头对照表

http://www.52dz.zj.com

国名/中文	ENGLISH	电压	频率	插头	备注	国名/中文	ENGLISH	电压	频率	插头	备注
<b>大洋洲 AUSTRALIA OCEANIA</b>						<b>中东 MIDDLE EAST</b>					
澳大利亚	Australia	230V*	50Hz	I	标准为230V, 但国内仍有用240V。	阿富汗	Afghanistan	220V	50Hz	C & F	D型也有可能在此国家中使用。
斐济群岛	Fiji Island	240V	50Hz	I		巴林	Bahrain	230V*	50Hz*	G	* 110V, 60Hz
关岛	Guam	110V	60Hz	A, B		塞浦路斯	Cyprus	240V	50Hz	G	
苏格兰	New Caledonia	220V	50Hz	F		伊朗	Iran	230V	50Hz	C	
纽西兰	New Zealand	230V	50Hz	I		伊拉克	Iraq	230V	50Hz	C, D & G	
巴布新几内亚	Papua New Guinea	240V	50Hz	I		约旦	Jordan	230V	50Hz	D F G J	
塔希提岛	Tahiti	110/220V	60Hz	A, B, E		科威特	Kuwait	240V	50Hz	C & G	
汤加	Tonga	240V	50Hz	I		黎巴嫩	Lebanon	230V	50Hz	A, B, C, D, G	
<b>欧洲 EUROPE</b>						阿曼	Oman	240V	50Hz	C & G	
奥地利	Austria	230V	50Hz	C, F		巴基斯坦	Pakistan	230V	50Hz	C, D	
亚述尔群岛	Azores	220V*	50Hz	B, C, F	* 110V	卡塔尔	Qatar	240V	50Hz	D & G	
比利时	Belgium	230V	50Hz	E		沙特阿拉伯	Saudi Arabia	127/220V	60Hz	A, B, F, G	
保加利亚	Bulgaria	230V	50Hz	C* & F*		叙利亚	Syria	220V	50Hz	C, E, L	
海峡群岛	Channel Islands	240V*	50Hz	C, G	* 230V	土耳其	Turkey	230V	50Hz	C, F	
捷克斯洛伐克	Czechoslovakia	230V	50Hz	E		阿拉伯	United Arab Emirates	220V	50Hz	C, D, G	样品为C, 但其它资料只有用G。
丹麦	Denmark	230V	50Hz	C & K		也门	Yemen Arab Republic	220/230V	50Hz	A, D, G	
芬兰	Finland	230V	50Hz	C & F		<b>亚洲 ASIA</b>					
法国	France	230V	50Hz	C&E	插头旧标准为C, 新标准为E	孟加拉	Bengal	220V	50Hz	A, C, D, G, K	
德国	Germany	230V	50Hz	C & F		文莱	Brunei	240V	50Hz	G	
希腊	Greece	220V	50Hz	C, D, E, F		高棉	Cambodia	230V	50Hz	A, C	
格陵兰	Greenland	220V	50Hz	C & K		中国	China	220V	50Hz	A, I, G	
匈牙利	Hungary	230V	50Hz	C & F		香港	Hong Kong	220V	50Hz	D, G	
冰岛	Iceland	220V	50Hz	C & F		印度	India	240V	50Hz	C, D, G	
曼岛	Isle of Man	230V	50Hz	H & C		印尼	Indonesia	127/230V	50Hz	C, F, G	
意大利	Italy	230V	50Hz	F & L	也有用C, L型有两种不同的脚间距, 小头小间距为10A, 大头大间距为16A。	日本	Japan	100V	50/60Hz	A, B	日本东部为50Hz, 西部为60Hz。
卢森堡	Luxembourg	220V	50Hz	C & F		北韩	Korea (North)	220V	50Hz		
马而他	Malta	240V	50Hz	G		南韩	Korea (South)	220V	60Hz	C, F	
摩纳哥	Monaco	127/220V	50Hz	C, D, E, F		老挝国	Laos	230V	50Hz	A, B, C, E, F	
荷兰	Netherlands	230V	50Hz	C & F		澳门	Macao	220V	50Hz	D, G	
挪威	Norway	230V	50Hz	C & F		马来西亚	Malaysia	240V*	50Hz	G	槟榔屿 (Penang) 为 230V
波兰	Poland	230V	50Hz	C & F		尼泊尔	Nepal	230V	50Hz	C, D,	
葡萄牙	Portugal	220V	50Hz	C & F		菲律宾	Philippines	220V	60Hz	A, B, C	
罗马尼亚	Romania	230V	50Hz	C & F		新加坡	Singapore	230V	50Hz	G	
西班牙	Spain	230V	50Hz	C & F		斯里兰卡	Sri Lanka	230V	50Hz	D	
瑞典	Sweden	230V	50Hz	C & F		台湾	Taiwan	110V	60Hz	A, B	
瑞士	Switzerland	230V	50Hz	J		泰国	Thailand	220V	50Hz	A, C	
英国	England	230V	50Hz	G		俄国	Russian	220V	50Hz	C	
南斯拉夫	Yugoslavia	220V	50Hz	C & F		越南	Vietnam	220V*	50Hz	A, C, G	*127V
斯洛文尼亚		220V	50Hz	C							

注: 1、彩色文字说明: 紫色: 多项中优先选用的一项。

2. 浅蓝色: 不同资料有异议

# 世界各国电压频率和电源插头对照表

<http://www.52dz.zj.com>

